

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/wzmacniacz-mrs-pa-z60sd-60w-sd-usb-100v-70v-4-16-p-631.html>



Wzmacniacz MRS PA Z60SD 60W SD,USB 100V,70V, 4-16 Ω

Cena **475,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **371567**

Producent **MRS**

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący Z60SD jest podstawowym monofonicznym wzmacniaczem PA o mocy 60 W. Wzmacniacz wyposażony jest w tuner radiowy FM oraz wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnej obsługi

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Wzmacniacze wyposażono w wyjścia: COM, 4-16 Ω, 70V i 100V jak również w zabezpieczenie Przeciwwzarciove, Przeciwp przeciążeniowe

Wzmacniacz zasilany napięciem sieciowym 220-240V.

Przeznaczony do nagłaśniania korytarzy, pomieszczeń, miejsc użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, restauracji, klubów fitness, saun itp

Dane techniczne

Nominalna moc wyjściowa	60W RMS
Wyjścia linii głośnikowych	COM, 4-16 Ω, 70V, 100V
Wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego	600 Ω 1V (0dB)
Wejścia	MIC 1,2: 600 Ω AUX 1: 15000 Ω, 775mV
Wejścia dodatkowe	1x USB, 1xport na karty SD
Pasmo przenoszenia	80Hz – 16KHz +/- 3dB
Współczynnik sygnał/szum (S/N)	MIC 1,2: >66dB AUX 1: >70dB
Przesłuch	1, 2 MIC: 66dB, AUX 1: 70dB
Zakłócenia	Poniżej 0,1%
THD (Total Harmonic Distortion)	Poniżej 1% dla 100HZ-18Khz
Priorytet	MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe
Zakres FM	88Mhz-108Mhz
Czułość FM	2uA
Barwa	Bas: +/- 10dB na 100Hz Sopran: +/- 10dB na 15KHz

Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, Przeciwp przeciążeniowe
Zasilanie	AC 220-240V/50-60Hz
Zużycie mocy	90W

Opis przedniego panelu:

1. Przycisk zasilania włącz/wyłącz
2. Pokrętko regulacji wysokich tonów
3. Pokrętko regulacji niskich tonów
4. AUX: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu na pierwszym wyjściu gniazd tylnego panelu oznaczonego nr. 17 na opisie panelu tylnego.
5. MIC: pokrętko do regulacji poziomu natężenia głosu pierwszego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC1 panelu przedniego oraz gniazda MIC2 panelu tylnego
6. Panel wyświetlający informacje na temat radia FM (częstotliwość, stacja itp.) oraz plików odtwarzanych z USB lub SD.
7. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 1 dostosowane do wtyków dużych JACK 6,3mm

Obsługa wyświetlacza USB-SD

27. Wyświetlacz LED: Pokazuje status AUX, USB, FM, SD, MP3 oraz tytuł ścieżki. Odpowiednia napis wyświetli się na wyświetlaczu zależnie od tego które wejście jest aktywne (AUX, USB, FM, SD)

28. PREV/VOL-: Przejście do poprzedniego utworu lub ściszenie.

29. Play/Pauza

30. NEXT/VOL+: Przejście do następnego utworu lub zgłoszenie

31. Mode: Zmiana trybu pracy

32. EQ: 5 funkcji dla lepszego odtwarzania danego typu muzyki

33. AUX: Odtwarzanie z zewnętrznego wejścia AUX.

34. IR: Czujnik IR dla pilota

35. USB: Do podłączenia zewnętrznego dysku USB (do 4GB)

36. Port SD: do podłączenia zewnętrznej karty SD (do 4GB)

Opis panelu tylnego:

14. Wyciszenie głosu

15. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 2 dostosowane do wtyków dużych JACK 6,3mm.

16. Aux 1 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.

17. Line Out – wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego aby uzyskać wzmocnienie o wysokiej mocy.

18/19. Terminale wyjściowe: 4-16 Ohm, 70V lub 100V.

20. Wentylator.

21. Kabel zasilający.

22. Gniazdo anteny FM